



## ISTRUZIONI PER INSERIMENTO LISTE CANALI DECODER OLLIE, DECODER HD SMART2, TELEVISORI MTVSAT E TELEVISORI AVTEX

Gentili clienti,

di seguito trovate le istruzioni per inserire le liste canali aggiornate dei televisori MtvSAT, Avtex, decoder Ollie e Smart HD 2.

### **Procedura per caricamento lista canali decoder Ollie:**

- 1) Scaricare la lista con estensione .fdu dal nostro sito su una chiavetta usb;  
**attenzione:** il file sul sito è zippato (compressato), pertanto assicuratevi di decomprimerlo sulla chiavetta. Non deve essere compresso e non inserito all'interno di cartelle, altrimenti non verrà riconosciuto dal decoder;
- 2) Inserire la chiavetta sul retro del decoder nell'apposita sede;
- 3) Accendere decoder e tv senza necessariamente aver puntato l'antenna;
- 4) Sullo schermo del tv vi sarà proposto di scaricare la lista che il decoder ha riconosciuto essere presente all'interno della chiavetta;
- 5) Premendo il tasto rosso del telecomando del decoder, la lista verrà scaricata automaticamente. Il decoder a questo punto si spegnerà e si riaccenderà autonomamente e questa operazione attesta che l'aggiornamento è riuscito correttamente. Potete quindi procedere con la rimozione della chiavetta.

### **Procedura per caricamento lista canali MTVSAT 19-20-22:**

- 1) Scaricare su chiavetta usb la lista canali con estensione .sdx;  
**attenzione:** il file sul sito è zippato (compressato), pertanto assicuratevi di decomprimerlo sulla chiavetta. Non deve essere compresso e non inserito all'interno di cartelle, altrimenti non verrà riconosciuto;
- 2) Inserire la chiavetta nella sede usb più alta vicino alla slot per cam tvsat;
- 3) Accendere il televisore e premere il tasto menu del telecomando;
- 4) Selezionare con i tasti < > la voce Impostazioni e premere OK;
- 5) Nel menu Impostazioni selezionare Ricerca Reti e premere OK;
- 6) Nel menu Ricerca Reti premere Satco DX e premere OK;
- 7) Selezionare la voce scaricamento e premere OK e poi ancora OK. La lista verrà inserita in pochi secondi.

**SR MECATRONIC SRL** sede legale e amministrativa. Via Aldo Moro 1-3 loc. Porretta Terme – 40046 – Alto Reno Terme(BO)

C.F. e P. IVA 03206011201

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA AL N° 03206011201 CAP. SOC.50.000,00 I.V.

PEC: [srmecatronicsrl@cert.cna.it](mailto:srmecatronicsrl@cert.cna.it) web : [www.srmecatronic.com](http://www.srmecatronic.com) e-mail : [info@srmecatronic.com](mailto:info@srmecatronic.com)

Tel. 0534/21477 fax : 0534/24075



**Procedura per il caricamento lista canali AVTEX 16-19-22:**

- 1 – Inserire il file MERGE309B.bin (solo quello) in una chiavetta usb.
  - 2 – Inserire nell’entrata usb del televisore laterale vicino all’entrata della CAM.
  - 3 – Accendere il televisore ed in automatico apparirà una finestra in alto a destra con scritto se si vuole aggiornare, quindi selezionare “si” o “yes” per fare partire l’aggiornamento.
  - 4 – Una volta aggiornato premere “source” sul telecomando per aprire la schermata delle fonti e premere sul telecomando “2580” per far apparire il menu segreto, in questo menù selezionare la dicitura factory settings.
  - 5 – Una volta riacceso il televisore rimuoverla la chiavetta e mettere chiavetta con solo il file updatefile.sch.
  - 6 – Andare sul menu e selezionare Advanced Menu, la password dovrebbe essere “0000”.
  - 7 – Cercare la selezione aggiornare tramite usb (dovrebbe essere in fondo alla lista in basso) e quindi selezionare.
- Una volta fatto questo il televisore dovrebbe essere aggiornato.

**Procedura per il caricamento lista canali decoder Hd Smart 2:**

- 1) Scaricare il file relativo alla lista all’interno di una chiavetta USB vuota.
- 2) Inserire la chiavetta nella presa USB del decoder.
- 3) Selezionare: menu -> upgrade by USB -> defaultdb
- 4) A upgrade finito, impostare reset di fabbrica (impostare valori) per rendere attivi i canali di default

Buona visione  
SR Mecatronic Srl